

## Leitor QRCode-Mini

O leitor de QRCode-Mini, foi desenvolvido para ser usado com a maioria das controladoras de mercado.

Lê o QR Codes, Cod. de Barras com interface RS232/TTL.

Proteção contra sobre-tensão, eletricidade estática e circuito de proteção contra travamento de funcionamento.

Garantia de 1 ano. Suporte e manutenção do fabricante nacional.

### 1) Especificações

- Funciona com QR-Code e Código de Barras 2 de 5 intercalado
- Interface de leitura de QRCode e Cod. Barras:
  - RS232/TTL
- Alimentação: de 5 Vdc @ 200mA
- Temperatura comercial

### 2) Dimensões

64,7 x 61 x 23,7 mm



### 3) Descrição dos Sinais (Cabo manga de 6 vias)

<b>FIO</b>	<b>Sinal</b>	<b>Função</b>
<b>Vermelho</b>	<b>VCC</b>	Positivo da alimentação 12 Vdc, 200 mA
<b>Preto</b>	<b>GND</b>	Negativo da alimentação
<b>Verde</b>	<b>Serial Tx</b>	Tx da serial RS232/TTL
<b>Branco</b>	<b>NC</b>	No Connection (Não ligar)

### 4) Saída Serial/TTL

# RFIDCC

Tecnologia Brasileira



**Serial ASCII (RS-232):** Baud 9600, Sem paridade, 8 bits de dados, 1 bit de parada

*Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio*